

## Système d'éclairage et chargeur solaire Solar Home Lighting and Charger System

Nadji.Bi introduit une nouvelle gamme de mini-système solaire, accompagné de 3 LEDs à interrupteur et de câbles de 5 mètres.



|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Technologie                         | Surface Mounted LED Bulb     |
| Éclairage maximum des LEDs          | <b>90 Lumens</b>             |
| Modes d'éclairages                  | 1 Mode avec Interrupteur     |
| Batterie                            | Lithium-Ion <b>8 800 mAH</b> |
| Cycles de batterie                  | 500                          |
| Tension électrique                  | 3,7 Volts                    |
| Énergie stockée                     | <b>32,56 Watts Heure</b>     |
| Autonomie avec 3 Ampoules LED de 2W | 9 Heures                     |
| Autonomie avec 1 Ampoule LED de 2W  | <b>28 Heures</b>             |
| Panneau solaire                     | 6 Watts Crêtes               |
| Temps de charge en STC*             | <b>7,5 Heures</b>            |
| Protection : Panneau-Boîtier        | IP34-IP20                    |
| Certificats                         | CE, RoHS                     |
| Poids                               | 2 Kilos                      |
| Pièces par Palette - Mètres Cubes   | 200 Pièces - 1 CBM           |

\*STC (Conditions Standards de Test) : Irradiance : 1000W/m<sup>2</sup> Température Panneaux : 25°C Coefficient de Masse d'Air : 1.5



CE RoHS



Inclus :



**GOGLA**  
Global Off-Grid Lighting Association

Présentation Produit :

**Fabriqué au Sénégal  
Made in Senegal**



**Garantie  
24 mois**

**100%  
Chargeur  
Téléphone**

